

石見ケーブルビジョン
インターネット接続マニュアル

メール設定編

一般的なメール設定について

2014年7月

石見ケーブルビジョン株式会社

設定手順書の構成

設定 編	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	1. メールの設定 2 一般的なメールの設定についてご説明いたします。

1. メールの設定方法

1-1 準備

弊社よりサービス開始前に送付させて頂きました『ケーブルインターネット接続サービス登録のご通知』（以降『登録通知』と記載）をご用意ください。

ご注意！

- ・ 下記内容はお客様毎に異なります。
- ・ 『登録通知』のフォーマットは予告なく変更となる可能性があります。

〒123-4567 島根県浜田市XX町Y丁目 山田 太郎 様	【お問い合わせ先】 石見ケーブルビジョン インターネットサポートセンター フリーダイヤル: 0120-575-103 (日曜日・祝日を除く 9:00~21:00) e-mailアドレス: support@iwamicatv.jp ホームページアドレス: http://www.iwamicatv.jp/
--	--

2012年6月22日

ケーブルインターネット接続サービス登録のご通知

この度は、石見ケーブルインターネットのご契約をいただき、誠にありがとうございます。
お客様のご利用に際して必要な情報を、下記のとおり登録させていただきましたのでご通知申し上げます。

1. お客様情報

お客様コード	20040000	インターネットに関するお問い合わせ時に必要となる番号です。
ご契約プラン	光ハイブリッド10	
モデム種別	無線LAN内蔵モデム	

2. 約款
お申込書と一緒にお渡しております。必ずご確認ください。

3. 設定情報

【お電話関連】

IPアドレス種別	IPアドレス
プライベートIP(標準)	自動設定
ゲートウェイアドレス	自動設定
サブネットマスク	自動設定
DNSサーバ	自動設定

【電子メール関連】

メールサーバ名		mail.iwamicatv.jp
メールアドレス	メールパスワード	メールアドレス
taro	ABcd1234	taro@iwamicatv.jp
2		
3		

第4メールアドレス以降の電子メール関連情報はページに記載してあります。

【ホームページ関連】

ホームページ容量	50MB	
FTPアカウント/パスワード	taro	ABcd1234
接続ホスト名	user.iwamicatv.jp	
お客様のホームページアドレス	http://user.iwamicatv.jp/taro/	
転送先フォルダ	public.html	

重要: (注)パスワードは大文字と小文字が混在しております。
パスワードは、他の人に漏れないように管理して下さい。
第三者により不正使用されることによりお客様に被害が生じても当社は責任を負いませんのでご注意下さい。

20040000 - お客様控 - 1

①お客様コード

②メールサーバー名

⑤メールアドレス

④メールパスワード

③メールアドレス

【重要】『登録通知』は問い合わせ時等に必要となる重要な書類ですので大切に保管ください。

1-2 一般的なメールソフト設定のヒント

一般的なメールソフトでは以下の設定項目があります。

1-2-1 送信メールサーバー（SMTP サーバー）

説明：メールの送信を行うサーバーを指定します。

設定：『登録通知』に記載の「②メールサーバー名」を入力します。

1-2-2 受信メールサーバー（POP3 サーバー）

説明：メールの受信を行うサーバーを指定します。

設定：『登録通知』に記載の「②メールサーバー名」を入力します。

種類の選択がある場合は「POP3」を選択します。

当サービスでは、送信受信メールサーバーともに「mail.iwamicatv.jp」になります。

1-2-3 電子メールアドレス

説明：電子メールアドレスを指定します。

設定：『登録通知』に記載の「⑤メールアドレス」を入力します。

当サービスでは、「〇〇〇〇@iwamicatv.jp」になります。

1-2-4 メールアカウント（ユーザ名）

説明：メールアカウントを指定します。

メール受信・送信の認証時にユーザ名として使用されます。

当サービスでは電子メールアドレスの@の前と同じになります。

設定：『登録通知』に記載の「③メールアカウント」を入力ください。

『メール送信時認証が必要』となる旨の項目を選択してください。

（一部のソフトでは@以降を付けて入力する必要があります。）

1-2-5 メールパスワード（パスワード）

説明：メールパスワードを指定します。

メール送信・受信の認証時にパスワードとして使用されます。

設定：『登録通知』に記載の「④メールパスワード」を入力ください。

1-2-6 送信ポート番号

説明：メール送信に使用するポート番号を指定します。

設定：『465』を指定します。

—メール設定編—

1-2-7 送信サーバーセキュリティ設定

説明：メール送信サーバーへ接続する時のセキュリティ設定をします。

設定：セキュリティで保護された接続（SSL）を行う設定にします。

1-2-8 受信ポート番号

説明：メール受信に使用するポート番号を指定します。

設定：『995』を指定します。

1-2-9 受信サーバーセキュリティ設定

説明：メール受信サーバーへ接続する時のセキュリティ設定をします。

設定：セキュリティで保護された接続（SSL）を行う設定にします。

詳細につきましては、各メールソフトのマニュアルをご参照頂くか、メールソフトのメーカーにお問い合わせ頂きますようお願いいたします。